

StreetSiren

Sirena wireless per esterni. Emette suoni e luci in caso di pericolo. Il dispositivo si installa fuori da una stanza per innescare un allarme che può essere sentito da tutti.

- Sistema di autenticazione per impedire la contraffazione
- Rilevamento dei tentativi di inibizione e canali di comunicazione crittografati
- Allarme in caso di manomissione

La sirena è antipolvere, resiste alla grandine e alle gocce di pioggia. Funziona a una temperatura minima di -25°C	Segnala lo stato inserito/disinserito tramite luce LED integrata	Funziona fino a 5 anni senza che sia necessario sostituire la batteria o con un'alimentazione di 12 V CC
--	--	--

Funzionamento

Il dispositivo notifica l'avvenuta attivazione di un rilevatore tramite un allarme sonoro e una luce LED. Il volume e la durata dell'allarme possono essere impostati tramite app.

Caratteristiche

Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP54, contro la polvere e l'umidità. Se necessario, si può connettere a un alimentatore esterno da 12 V CC. In caso di tentativo di rimozione della sirena, l'accelerometro integrato innesca un allarme.

Installazione e configurazione

Subito pronta all'uso: la batteria è già inserita, non è necessario smontare la sirena. Si connette all'hub tramite applicazione mobile con un click. Si monta sul supporto SmartBracket in pochi minuti.

Specifiche tecniche

Classificazione	Segnalatore di sicurezza acustico e luminoso con canale radio
Tipo di sirena	Wireless
Installazione	Interni/esterni
Compatibilità	Funziona solamente con Hub , Hub Plus e ReX
Tipo di notifiche	Acustiche/luminose
Volume del suono	Regolabile, 85–113 dB a una distanza di 1 m

Durata allarme	Regolabile: 3–180 s
Indicazione di stato inserito/disinserito	Si
Tempo di ricezione del segnale di allarme	0.15 s
Alimentazione	Batteria: Quattro batterie CR123A Tensione di alimentazione: 3 V Durata della batteria: fino a 5 anni Alimentazione di rete: CC 12 V±20%
Tecnologia radio Jeweller	Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1500 m in spazi aperti Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi Frequenze di funzionamento: 868.0-868.6 MHz Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 25 mW Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES Periodo di polling del rilevatore: 12–300 s Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller >
Sensore di temperatura	Disponibile
Temperature di funzionamento	Da -25°C a +50°C
Umidità massima ammissibile	Fino al 95%
Classe di protezione della custodia	IP54
Sistemi anti-manomissione	Protezione anticontraffazione Rilevamento inibizioni Resistente alle manomissioni
Configurazione e testing da remoto	+
Dimensioni	200x200x51 mm
Peso	528 g
Certificazione	Grado 2, CE
Garanzia	Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.
Set completo	Sirena StreetSiren Pannello per il montaggio SmartBracket 4 batterie CR123A (pre-inserite) Set per l'installazione Guida per l'utente